PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANICO BATTERIA
BATTERY HANDLE
BATTERIBEHÅLLARE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

GIMA 31214

DEHAG
Medizin-Technische Produktions
GmbH & Co.KG
Hinter dem Hamberge 24, 37124 Rosdorf
Made in Germany

REF 504

Distribuito da / Distributed by / Levererad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M31214-M-Rev.1-07.26

Gentili Clienti,
grazie per avere acquistato questo supporto per batteria (31214). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo supporto garantendo, per garantire una corretta manipolazione e una lunga durata.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione degli occhiali da nistagmo secondo Frenzel modello 31204. Con l'alloggiamento della batteria, si ha la possibilità di lavorare indipendentemente dalla rete.

Leggere attentamente le manuale d´istruzioni e utilizzare l'alloggiamento della batteria come descritto nel presente manuale, per evitare lesioni o danni accidentali. Conservare le presenti istruzioni come riferimento per i controlli successivi. In caso di trasferimento a terzi degli l'alloggiamento della batteria, dovranno essere consegnate anche le presenti istruzioni per l'uso.

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni e di conservarle come riferimento futuro.
- Utilizzare l'alloggiamento della batteria esclusivamente secondo quanto descritto nelle presenti istruzioni.
- Maneggiare l'alloggiamento della batteria con molta cura.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Pulire l'apparecchio solo nel modo specificato in queste istruzioni per l'uso.
- Assicuratevi che le connessioni della spina del cavo e i fili non siano danneggiati. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, a causa degli effetti del calore, delle influenze chimiche o delle influenze meccaniche come lo sfregamento, l'attorcigliamento o lo strappo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o modifica del dispositivo.
- Controllare la funzionalità e l'integrità dell'alloggiamento della batteria prima di ogni utilizzo.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Si prega di rimuovere le batterie prima di inviare dell'alloggiamento della batteria.
- Inoltre, le riparazioni possono essere effettuate solo utilizzando pezzi di ricambio originali installati secondo la destinazione d'uso.
- Assicurarsi che l'unità non cada.
- Fate controllare un apparecchio caduto da un elettricista qualificato prima di riaccenderlo.
- Se l'apparecchio dovesse mai essere danneggiato o difettoso, o se si nota un odore di bruciato:
- Non utilizzare l'unità con un alloggiamento o un cavo danneggiato.
- Non tentare mai di riparare l'unità da soli.
- Far riparare l'apparecchio solo da un elettricista qualificato.
- Effettuare sempre la manutenzione dell'apparecchio secondo le istruzioni di questo manuale.
- Scollegare l'alimentazione prima dei lavori di manutenzione togliendo le batterie.
- Qualsiasi modifica comporta l'esclusione di responsabilità.
- In caso di impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità.
- In caso di trasferimento a terzi del dispositivo, dovrà essere consegnato anche il presente manuale di istruzioni.

Avvertenze

- Non utilizzare strumenti danneggiati!
- Proteggere l'alloggiamento della batteria da danni meccanici!
- Non lanciarlo!
- Non usare la forza!
- Non esporre l'alloggiamento della batteria alla luce diretta del sole e proteggerla dall'umidità e da un tasso superiore al 75%!
- La garanzia non copre usi impropri, danni o usura!
- La garanzia non si applica in caso di segni di usura e obsolescenza dovuti all'uso regolare!
- Assicuratevi assolutamente che nessun liquido penetri nell'alloggiamento della batteria!
- Utilizzare solo batterie asciutte e assicurarsi che l'alloggiamento della batteria sia pulito e asciutto prima di inserire le batterie!
- Rimuovere le batterie dal loro alloggiamento se non saranno utilizzate per un lungo periodo!

Uso previsto
Dispositivo per l'alimentazione e il controllo degli occhiali da nistagmo secondo Frenzel modello 31204.

Effetti collaterali e rischi residui
Contaminazione dovuta al mancato rispetto delle istruzioni di preparazione o all'uso di accessori errati o difettosi.

Contenuto della confezione

- Si raccomanda di ispezionare l'imballaggio e comunicare immediatamente eventuali danni al trasportatore.
- Dopo avere aperto l'imballaggio, controllare il contenuto per verificare che non vi siano danni dovuti ad una manipolazione impropria durante il trasporto.
- Prima di iniziare a inserire le batterie, controlla il contenuto della confezione per assicurarti che tutto sia incluso.

La confezione alloggiamento della batteria deve contenere tutti i seguenti componenti. Se uno di questi componenti manca, contattare il rivenditore per richiedere assistenza.

allogiamento della batteria



manuale d´istruzioni



Funzionamento

Informazioni generali

Con l'alloggiamento della batteria avete la possibilità di fornire gli occhiali da nistagmo secondo Frenzel modello 31204. Gli occhiali da nistagmo sono collegati tramite i due attacchi sul cavo di collegamento lungo 0,2 m dell'alloggiamento della batteria.

Con l'interruttore rotante regolabile sull'alloggiamento della batteria, è possibile impostare la luminosità appropriata.

Elettricità

- Per garantire l'alimentazione elettrica alloggiamento della batterie, utilizzare tre batterie di dimensioni C LR14 / AM-2 (batterie a cella mini) da 1,5 Volt (non incluso nella fornitura).
- Durante l'inserimento delle batterie, assicurarsi che i poli siano idoneamente collegati.

Inserimento delle batterie



interruttore rotativo regolabile

Utilizzo
- Pulire l'alloggiamento della batteria con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente delicato e privo di alcool prima di ogni utilizzo. Quindi asciugare bene le lenti con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarsi che l'alloggiamento della batteria siano in perfette condizioni tecniche e non siano danneggiati.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- Aprire l'alloggiamento della batteria svitando il tappo a vite in senso antiorario.
- Inserire tre batterie nell'alloggiamento, rispettando la corretta polarità.
- Chiudere nuovamente l'alloggiamento della batteria con il tappo a vite.
- Quindi inserire la spina degli occhiali da nistagmo nei due attacchi dell'alloggiamento della batteria.
- Accendere gli occhiali nistagmo premendo la manopola blue ruotare in senso orario la rotella di regolazione.
- Continuando a ruotare l'anello di controllo in senso orario, è possibile attenuare la luminosità fino all'arresto dell'interruttore rotativo (circa 3/4 di giro).
- Assicuratevi di premere il pulsante blu all'accensione e di non forzare l'anello oltre l'arresto. In caso contrario, il fer- mo potrebbe rompersi!
- Gli occhiali per il nistagmo possono essere utilizzati solo da personale addestrato. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da una manipolazione scorretta.
- Lo spegnimento del dispositivo viene svolto in ordine inverso.
- Quando gli occhiali nistagmo non vengono utilizzati per un periodo prolungato, estrarre le batterie dal loro supporto.

Istruzioni per il trattamento
Conservi il suo portabatterie in un luogo chiuso e protetto dalla polvere e dallo sporco per garantirne le condizioni igieniche.

Non permettere mai che l'unità entri in contatto con l'umidità o l'acqua. Rimuovere lo sporco leggero e ostinato con un panno in microfibra leggermente umido o asciutto. Una pulizia errata o incompleta può mettere in pericolo il paziente e il personale medico!

Restrizioni per il ritrattamento
La fine della vita utile del prodotto è solitamente determinata dall'usura e dai danni causati dall'uso.

Luogo di utilizzo
Rimuovere lo sporco superficiale con un panno morbido monouso.

Manutenzione
- Si prega di selezionare le parti danneggiate e farle riparare.
- Se si inviano l´alloggiamento della batteria per la riparazione, si prega di rimuovere le batterie prima di inviarli.

Pulizia / Disinfezione: automatica
- La pulizia e la disinfezione automatica non sono consentite per l'alloggiamento della batteria.
- Non usare la disinfezione a spruzzo o per immersione.

Pulizia / disinfezione: manuale
Pulire l'alloggiamento della batteria dopo ogni utilizzo.
- Pulire alloggiamento della batteria con un panno umido aggiungendo, se necessario, una piccola quantità di de- tergente o disinfettante senza alcool.
- Se l'alloggiamento della batteria dovesse mai diventare molto sporco, è possibile pulirlo dall'esterno con un panno o uno straccio umido ed eventualmente un detergente delicato e senza alcool.
- Non usare detergenti aggressivi o abrasivi come alcool, benzina, diluente o altri detergenti chimici per la pulizia e non usare oggetti appuntiti.
- Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto.
- Non immergere mai l'alloggiamento della batteria sotto l'acqua o altri liquidi.

Asciugatura
Lasciare asciugare il dispositivo per almeno un'ora prima del riutilizzo. In caso contrario, sussiste il rischio di fuoriu- scita di miscela esplosiva in aria e l'agente di pulizia può infiammarsi quando il dispositivo viene acceso.

Controllo e test
Dopo la pulizia, controllare che le parti non siano sporche. Se necessario, potrebbe essere necessario ripetere la pulizia.

Imballaggio
L'alloggiamento della batteria non devono essere imballati in confezioni sterili. Sono possibili anche altri imballaggi.

Sterilizzazione
Non sterilizzare l'alloggiamento della batteria, questo può distruggere i componenti elettronici a causa delle alte temperature.

Dati tecnici

• Tipo:	31214
• Alimentazione:	3 mini batterie a cella di tipo LR14/AM-2, da 1,5V
• Dimensioni:	220 mm; Ø 32 mm
• Peso:	circa 175 g (senza batterie)
• Classe di protezione:	IP X0

Classificazione secondo:	
• MPG:	Classe I, secondo l'allegato VIII, del regolamento 2017/745 (UE)
• Marcatura CE:	secondo il regolamento 2017/745 (UE)
• RKI:	non critico

Condizioni di stoccaggio e trasporto:	
• Temperatura di conservazione:	- 30 a 60°C
• Temperatura di esercizio:	0 a 25°C
• Umidità:	30 a 75 %
• Pressione barometrica:	700 a 1.060 hPa

REF	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Seguire le istruzioni per l'uso
LOT	Numero di lotto		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Data di fabbricazione
	Fabbricante	CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Limite di pressione atmosferica
	Smaltimento RAEE		Limite di temperatura	%	Limite di umidità
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso	UDI	Identificativo Unico Dispositivo	MD	Dispositivo medico

Smaltimento: *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.*

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.