PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE PEGASO
PEGASO DIGITAL SCALE
BALANCE NUMÉRIQUE PEGASO
BÁSCULA DIGITAL PEGAS
BALANÇA DIGITAL PEGASO

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação

GIMA 27289

Fabbricante, Manufacturer, Fabricant, Fabricante, Fabricante:
Wuxi Weigher Factory Co., Ltd.
Majiagiao, Guangfeng, Guangyi - 214011
Wuxi City, Jiangsu – People's Republic of China
scale8@aliyun.com
Made in China

REF **TCS-200-RT**

Importato e distribuito da/Imported and distributed by/Importé et distribué par/Importado y distribuido por / Importado e distribuído por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M27289-M-Rev.11.10.25



VOYANTS Symboles

[1] [ZERO]: s'allume lorsque le poids sur la balance est "0". [2] [STA]: s'allume lorsque le poids est stable
[3] [NET]: s'allume lorsque la balance affiche le poids net
[4] [SET/HOLD]: s'allume en phase de calibrage du système et pendant le paramétrage des données [5] [Kg]: s'allume lorsque le système est en modalité "kg".
[6] [BT]: batterie épuisée
[7] [AC : s'allume lorsque la batterie se recharge

Fonctions des touches

[1] ON/OFF: ON/STAND_BY écran et balance en marche
[2] MISE À ZÉRO (REZERO): en mode pondération, à partir d'un autre mode de fonctionnement paramétré et de la sauvegarde des données, remet la poids à "0".
[3] TARE (TARE): en mode pondération tare. A partir de n'importe quel autre mode, cette touche permet de retourner en mode pondération.
[4] ←(SET): en mode pondération, cette touche permet de sélectionner les fonctions, tandis qu'en mode sélection fonctions, elle permet de sélectionner l'affichage numérique.
[5] ↑(N/G): en mode pondération, cette touche peut maintenir le poids, tandis qu'en mode sélection fonctions, elle permet de modifier la valeur en sélectionnant la fonction numérique.

Opération de mise à zéro [REZERO]

VOYANT: ● ALLUMÉ ○ CLIGNOTANT
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FONCTIONNEMENT	ECRAN	VOYANT						
	POIDS	1	2	3	4	5	6	7
MODE STABILISATION DU POIDS	0,00	●	●					●
(1) Placer le poids sur le plateau de la balance (Ex. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Appuyer sur la touche de mise à zéro [REZERO]	0,00	●	●					●
(3) Enlever le poids du plateau	-0,05		●					●
(4) Appuyer sur la touche de mise à zéro [REZERO]	0,00	●	●					●

NOTE: Si le poids du plateau est supérieur à la valeur prédéfinie (± 2% de la valeur maximale mesurable), la balance émettra un bip sonore dès que la touche de mise à zéro [REZERO] sera enfoncée. Cette opération ne peut mettre à zéro les données de fonctionnement.

Opération Tare [TARE]

Paramétrer la tare par une simple opération
VOYANT: ● ALLUMÉ ○ CLIGNOTANT
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FONCTIONNEMENT	ECRAN	VOYANT						
	POIDS	1	2	3	4	5	6	7
MODE STABILISATION DU POIDS	0,00	●	●					●
(1) Placer le poids sur le plateau (ex. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Appuyer sur la touche tare [TARE]	0,00		●	●				●
(3) Enlever le poids du plateau	-0,05	●	●	●				●
(4) Appuyer sur la touche tare [TARE]	0,00	●	●					●

NOTE: Si la tare est supérieure à la valeur prédéfinie (<50% de la valeur maximale mesurable), la balance émettra trois bip sonores dès que la touche sera enfoncée.

Opération Stabilisation du poids [Weight Hold]

VOYANT: ● ALLUMÉ ○ CLIGNOTANT
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FONCTIONNEMENT	ECRAN	VOYANT						
	POIDS	1	2	3	4	5	6	7
MODE STABILISATION DU POIDS	0,00	●	●					●
(1) Placer le poids sur le plateau	10,00		●					●
(2) APPUYER SUR LA TOUCHE [↑]	10,00		●					●
(3) Enlever le poids du plateau	10,00	●	●		○			●
(4) APPUYER SUR LA TOUCHE [↑]	0,00	●	●					●

Opération de conversion de l'unité de poids [Weight unit conversion]

VOYANT: ● ALLUMÉ ○ CLIGNOTANT
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FONCTIONNEMENT	ECRAN	VOYANT						
	POIDS	1	2	3	4	5	6	7
MODE STABILISATION DU POIDS	0,00	●	●					●
(1) APPUYER SUR LA TOUCHE [←]	UInt.tr	●	●		●			●
(2) Appuyer sur la touche de mise à zéro [REZERO]	0,00	●	●			●		●

Spécifications pour le fonctionnement du système et la modalité de pondération

Appuyer sur [REZERO] en enfonçant les touches [←] [←] [←]

SPEC N.	BIT3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
00	NE PAS UTILISER (NOT USE)		Arrêt automatique configuration de l'heure 00: aucune fonction d'arrêt automatique 01 : arrêt automatique: 3 minutes : arrêt automatique: 6 minutes : arrêt automatique: 10 minutes	
03	Ouvrir FONCTION ALARME 0: NON 1: OUI	Autoriser les op érati ons d e conversion de l'unité de poids (LB => kg) 0: NON 1: OUI	Autoriser les op érati ons d e stabilisation du poids 0: NON 1: OUI	NE PAS UTILISER (NOT USE)

LISTE DES MESSAGES S'AFFICHANT À L'ÉCRAN

ERREUR SURCHARGE DU POIDS	**OF**
AFFICHAGE GRILLE DU POIDS	**-- LO**
TOUCHE DE MISE À ZÉRO ENFONCÉE	**888888**
ERREUR SYSTÈME ANALOGIQUE NUMÉRIQUE BLOQUÉ	**-- 0 – Er**
LE SYSTÈME DE MISE À ZÉRO A DÉPASSÉ LA PLAGE DE RÉFÉRENCE	**zr . Err**
TOUCHE TARAGE ON	**S On**
TOUCHE TARAGE OFF	**S OFF**
CONFIGURATION SPÉC 12,13 ERRONÉE (LE POIDS TOTAL A DÉPSSÉ LA PLAGE D'AFFICHAGE)	**S – Err**
Le système de blocage interne analogique numérique contient des informations d'erreur	**- Ad Err**

Calibration du poids standard

Appuyer sur les touches [REZERO] et [←] [T] [T], accéder aux modalités de calibration, cette fois les fenêtres sur l'écran indiquent les données de calibration (la fonction de calibration doit être allumée) VOYANT: ● ALLUMÉ ○ CLIGNOTANT
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FONCTIONNEMENT	**ECRAN**	**VOYANT**							**OBSERVATIONS**
	POIDS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	
Insérer [←][T][T] appuyant [REZERO].	888888	●	●					●	
	CAL	●	●		●			●	Afficher les données de calibration de tarage
	15,000	●	●		●			●	
APPUYER SUR [←] et [↑]	5,000	●	●		●			●	Exemple de modification du poids appuyer sur [ENTER] pour saisir la calibration à zéro.
APPUYER SUR [ENTER]	5,000	●	●		●			●	
APPUYER SUR [ENTER]	CAL 0				●			●	Appuyer sur [ENTER] pour saisir la calibration à zéro.
	------				●			●	Calibration à zéro
APPUYER SUR [ENTER]	CAL SP		●		●			●	Appuyer sur [ENTER] pour saisir la calibration de tarage.
	------				●			●	Calibration tarage
	5,000		●					●	Une fois la calibration effectuée, retourner en modalité de pesée.

ENTRETIEN

Le produit ne requiert pas un entretien spécial. La vie utile est en fonction de son utilisation, ne pas nettoyer avec de l'eau ou d'autres liquides mais utiliser un tissu doux.

Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

IT - Indice dei simboli GB - Symbol index FR - Index des symboles ES - Índice de símbolos PT - índice de símbolo

REF	**IT** Codice prodotto **GB** Product code **FR** Code produit **ES** Código producto **PT** Código produto
LOT	**IT** Numero di lotto **GB** Lot number **FR** Numéro de lot **ES** Número de lote **PT** Número de lote
	**IT** Conservare in luogo fresco ed asciutto **GB** Keep in a cool, dry place **FR** Á conserver dans un endroit frais et sec **ES** Conservar en un lugar fresco y seco **PT** Armazenar em local fresco e seco
	**IT** Conservare al riparo dalla luce solare **GB** Keep away from sunlight **FR** Á conserver à l'abri de la lumière du soleil **ES** Conservar al amparo de la luz solar **PT** Guardar ao abrigo da luz solar
	**IT** Seguire le istruzioni per l'uso **GB** Follow instructions for use **FR** Consulter les instructions d'utilisation **ES** Siga las instrucciones de uso **PT** Siga as instruções de uso
	**IT** Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso **GB** Caution: read instructions (warnings) carefully **FR** Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) **ES** Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente **PT** Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	**IT** Smaltimento RAEE **GB** WEEE disposal **FR** Disposition DEEE **ES** Disposición WEEE **PT** Disposição REEE
CE	**IT** Prodotto conforme alla Direttiva Europea **GB** Product complies with European Directive **FR** Ce produit est conforme à la directive européenne **ES** Producto conforme a la Directiva Europea **PT** Produto em conformidade com a Diretiva Europeia