PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANICO BATTERIA
BATTERY HANDLE
BATTERIBEHÅLLARE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

GIMA 31214

DEHAG
Medizin-Technische Produktions
GmbH & Co.KG
Hinter dem Hamberge 24, 37124 Rosdorf
Made in Germany

REF 504

Distribuito da / Distributed by / Levererad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M31214-M-Rev.1-07.26

Bästa kund,
Tack för att du köpt denna batteribehållare av typ 31214. Vänligen läs denna bruksanvisning noga före användning av den nya batteribehållare för att säker hantering och en lång livslängd.

batteribehållare är endast avsedd att tillföra effekt till nystagmus-glasögon i enlighet med Frenzel typ 31204. Med batteribehållaren har du möjlighet att arbeta oberoende av näteffekten.

Läs säkerhetsanvisningarna noga och använd endast batteribehållare som beskrivs i denna manual, så att det inte oavsiktligt uppstår någon skada på person eller föremål. Spara bruksanvisningen för senare kontroll. Om du överlämnar batteribehållaren till annan användare måste du också lämna över bruksanvisningen.

Säkerhetsanvisningar

Allmänt

- Vänligen läs denna bruksanvisning noga och spara för framtida bruk.
- Använd batteribehållare endast i överensstämmelse med denna bruksanvisning.
- Hantera batteribehållare med stor omsorg.
- Arbeta inte på anordningen med våta händer.
- Rengör endast enheten på det sätt som specificeras i denna manual.
- Var noga med att inte skada kabelanslutningar och kabeltrådar. Detta kan ske till exempel på grund av värme, kemisk påverkan eller mekanisk påverkan såsom skavning, böjning eller dragning.
- Felanvändning eller ändringar ansvarar inte tillverkaren för.
- Vänligen kontrollera funktion och integritet på batteribehållare före varje användning.
- Låt utföra alla reparationer av en kvalificerad elektriker.
- Ta bort batterierna innan batteribehållaren sänds.
- Reparationer kan endast utföras med originaldelar som är installerade enligt avsedd användning.
- Se till att anordningen inte faller.
- Låt kontrollera en apparat som fallit av en kvalificerad elektriker innan du slår på den igen.
- Om apparaten skulle vara skadad eller defekt eller om du känner att det luktar bränt:
- Använd inte anordningen med skadat hölje eller skadade kablar.
- Försök aldrig reparera batteribehållare på egen hand.
- Låt endast reparera anordningen av en kvalificerad elektriker.
- Sköt alltid anordningen som beskrivs i den här manualen.
- Före underhållsarbetet, ska AB-effekttillförseln frånkopplas genom att batterierna tas ur.
- Alla ändringar leder till att skadeståndsansvaret utesluts.
- CE-märket förlorar sin giltighet om apparaten används med reservdelar som inte är originaldelar.
- Om du överlämnar batteribehållare till en tredje part, lämna även över denna manual.

Varningar

- Använd inte skadade instrument!
- Skydda batteribehållare och dess delar mot all slags mekanisk skada eller kraft!
- Kasta inte och använd med omsorg!
- Avskärma batteribehållaren från solen. Håll torr! Produkterna måste skyddas mot fukt kring 75 %!
- Felanvändning, skada och slitage täcks inte av garantin!
- Alla tecken på slitage och nötning på grund av regelbunden användning är uteslutna från garantin!
- Se absolut till att ingen vätska kommer in i batteribehållaren!
- Använd endast torra batterier och se till att batteribehållaren är ren och torr innan du sätter i batterierna!
- Ta ur batterierna ur batteribehållaren när du inte ska använda den under en längre tid!

Avsedd användning
Anordningen används för effekttillförsel och kontroll av nystagmusglasögon enligt Frenzel typ 31204.

Sidoeffekter och resterande effekter
Kontamination på grund av icke-överensstämmelse med anvisningen för förberedning, fel eller defekta tillbehör.

Förpackningens innehåll

- Vänligen kontrollera förpackningen och meddela alla skador omedelbart till speditören.
- Efter att förpackningen öppnad, kontrollera innehållet om skada uppstått på grund av felaktig hantering under transporten.
- Innan du börjar sätta i batterierna, kontrollera innehållet i förpackningen för att säkerställa att allt finns.

Förpackningen med din batteribehållare inkluderar alla följande artiklar. Om någon av dessa artiklar saknas, kontakta återförsäljaren för assistans.

1x batteribehållare typ 31214



1x bruksanvisning



Åtgärd

Allmänt

Genom köpet av batteribehållare har du möjlighet att spänningsföra nystagmusglasögonen enligt Frenzel typ 31204. Nystagmusglasögonen är anslutna via de två kopplingarna på den 0,2m långa anslutningskabeln till batteribehållare.

Med den justerbara vridbrytaren på batteribehållaren kan rätt ljusstyrka justeras.

Elektricitet

- För att säkerställa effekttillförsel till anordningen, använd tre batterier av storlek C LR14/AM-2 (babyceller) på 1,5 volt. (Ingår inte i leveransen).
- Se till att polerna sitter i rätt riktning när du sätter i batterierna.

Sätta i batterierna



Användning
- Rengör före varje användning batteribehållare med en mjuk trasa som fuktats med vatten och ett milt alkoholfritt rengöringsmedel. Torka sedan anordningen noga med en mjuk och torr trasa.
- Se till att batteribehållare är i oskadat, tekniskt perfekt förhållande.
- Endast tillbehör som specificerats av tillverkaren får användas.
- Öppna batteribehållaren genom att skruva av skruvlocket moturs.
- Sätt i tre batterier i batteribehållaren och observera deras korrekta polaritet.
- Vrid sedan på skruvlocket igen på batteribehållaren.
- Sätt sedan på pluggen till nystagmusglasögonen i de två kopplingarna till batteribehållare.
- Sätt på nystagmusglasögonen genom att trycka på den blå knoppen och vrid justerratten medurs.
- Genom att vrida justerratten medurs kan du reglera ljusstyrkan till roterbrytarens gräns (ca. 3/4 varv).
- Om du vrider justerratten utan att skjuta knoppen eller vrider justerratten längre än slutstoppet kan du förstöra brytaren.
- Nystagmusglasögonen får endast användas av utbildad personal. Vi kan inte acceptera något skadeståndsansvar för skada till följd av felaktig hantering.
- Avstängning av anordningen görs i motsatt ordning.
- När du inte ska använda anordningen under en längre tidsperiod, ta ur batterierna ur batteribehållaren..

Processningsanvisningar
Förvara din batteribehållare på en sluten plats skyddad från damm och smuts för säkra hygieniska förhållanden.
För aldrig anordningen i kontakt med fukt eller vatten. Avlägsna lätt och envis smuts med en något fuktad eller torr mikrofibertrasa. Felaktig eller ofullständig rengöring kan äventyra patienten eller sjukvårdspersonalen!

Restriktion angående omprocessning
Slutet på produktens livslängd avgörs vanligen av slitage och skada som orsakas genom användning.

Användningsplats
Avlägsna ytlig nedsmutsning med en mjuk trasa för engångsbruk.

Underhåll
- Sortera skadade delar och låt reparera.
- Om du sänder batteribehållare till reparation, avlägsna först batterierna.

Rengöring/desinficering: automatiskt
- En automatisk rengöring och desinficering godkänns inte för batteribehållare.
- Desinficera inte med spray eller indränkning!

Rengöring/desinficering: manuell
Rengör batteribehållare efter varje användning.
- Rengör med en torr och ren trasa.
- Om batteribehållare skulle bli mycket smutsig, kan du torka av den på utsidan med en fuktig trasa och möjligen lite milt alkoholfritt rengöringsmedel.
- Använd aldrig aggressiva eller repande rengöringsmedel som alkohol, bensin, thinner eller andra kemiska rengöringsmedel och använd inte vassa föremål för att rengöra anordningen.
- Avlägsna sedan återstående fukt med en torr trasa.
- Sänk inte batteribehållaren i vatten eller annan vätska.

Torkning
Låt anordningen torka i minst en timme innan du använder den igen. Annars finns risk att en explosiv blandning av luft och rengöringsmedel kan antändas när anordningen slås på.

Kontroll och testning
Kontrollera delarna efter rengöring om smuts syns. Du kan behöva upprepa rengöringen.

Förpackning
Batteribehållare måste inte förpackas i steril förpackning. Annan förpackning är också möjlig.

Sterilisering
Sterilisera inte batteribehållare, annars kan elektroniska komponenter skadas av höga temperaturer

Tekniska data

• Typ:	31214
• Effekttillförsel:	3 x batterier babyceller typ LR14/AM-2; på 1,5V
• Dimensioner:	220 mm; 0,32 mm
• Vikt:	cirka 175 g (m/u batterier)
• Skyddsklass:	IP X0

Klassificering enligt:	
• MPG:	Klass I, enligt Bilaga VIII i förordning 2017/745 (EU)
• CE-märke:	enligt förordning 2017/745 (EU)
• RKI:	okritisk

Förvarings- och transportförhållanden:	
• Förvaringstemperatur:	-30 till 60°
• Arbetstemperatur:	0 till 25°C
• Fukt:	30 till 75%
• Barometertryck:	700 till 1.060 hPa

REF	Produktkod		Skyddas från solljus		Följ bruksanvisningen
LOT	Satsnummer		Förvara på svalt och torrt ställe		Tillverkningsdatum
	Tillverkare	CE	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Atmosfäriskt tryck
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)		Temperaturgräns	%	Fuktighetsgräns
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga	UDI	Unik enhetsidentifierare	MD	Medicinteknisk produkt

Bortskaffande: *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall.*
Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas , genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.